

Mise à jour du PRO 201

Note: Pour pouvoir installer la dernière version du logiciel de votre programmeur, celui doit déjà être en version 1.8.9 ou supérieure. Si votre PRO 201 possède une version inférieure, suivez les instructions du paragraphe "Mise à jour depuis une version inférieure à la version 1.8.9" que vous pourrez trouver à la fin de ce manuel.

- Matériel nécessaire:

- PRO 201 avec une version 1.8.9 ou supérieure;
- carte SD en FAT 16;
- Nouvelle version du logiciel du programmeur;
- PC;

- Préparation de la mise à jour :

- La première fois que vous insérez la carte dans le programmeur, deux dossiers *Programs* et *Channels* sont créés. Si vous n'avez encore jamais inséré la carte dans le PRO 201, vous devrez créer ces dossiers manuellement depuis le PC. Ces dossiers sont importants car:

Pour que le programmeur détecte les différents modules, il faut que le dossier *Programs* contienne les fichiers des différents groupes d'appareils:

- P201_1.upg: Séries DVB 300 et 310.
- P201_2.upg: FCP, PFI, etc.
- P201_3.upg: Série Genius
- P201_4.upg: Transmodulateurs, régénérateurs, etc.



Note: Si la base de données correspondant au module que vous souhaitez programmer n'est pas disponible, le programmeur ne pourra pas détecter le module.

- Télécharger la dernière version disponible du logiciel pour le programmeur. Vous la trouverez à l'adresse : <http://www.ftemaximal.com/frances/firmware.php>
- Extraire les fichiers de l'archive téléchargée et les placer dans le dossier "*Programs*" de la carte SD. L'archive contient les fichiers suivants :
 - P201_1.upg
 - P201_2.upg
 - P201_3.upg
 - P201_4.upg

- Mise à jour:

1. Avant d'introduire la carte SD dans le PRO 201, il faut copier les fichiers de mise à jour dans le dossier *Programs* de la carte SD. Branchez ensuite le PRO 201 avec la carte SD déjà introduite.
2. Au démarrage le programmeur détectera la nouvelle version du logiciel et offrira la possibilité de mettre à jour le programmeur.
3. Appuyez sur **OK** pour commencer la mise à jour ou **CANCEL** pour sortir et afficher le menu principal de l'appareil auquel le PRO 201 est branché.

FTE - PRO201
Nouveau Firmware:
OK pour Mettre à
jour

4. Si vous choisissez de réaliser la mise à jour, le programmeur suivra les étapes ci-dessous :

```
FTE maximal V:1.8.11
Updating
Firmware
Please wait
```

1. Mise à jour du logiciel

```
FTE maximal V:1.8.13
Updating
Resources
Please wait
```

2. Mise à jour des ressources

```
FTE maximal V:1.8.13
Universal Programmer

28.04.2010
```

3. Mise à jour terminée

- Mise à jour depuis une version inférieure à la version 1.8.9:

Étapes à suivre:

1. Télécharger depuis <http://www.ftemaximal.com/frances/firmware.php> le logiciel PRO 20x Manager Light (version 1.0.4), ainsi que le manuel de mise à jour et la version du logiciel.
2. Installez le logiciel PRO 20x Manager Light comme indiqué dans le manuel de mise à jour.
3. Mettez à jour le programmeur PRO 201 vers la dernière version en utilisant le PRO 20x Manager Light. L'archive téléchargée avec la dernière version contient les fichiers suivants:
 - o P201_1.upg
 - o P201_2.upg
 - o P201_3.upg
 - o P201_4.upg

Vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces fichiers pour mettre à jour le programmeur PRO 201 avec le PRO 20x Manager Light.



Une fois la mise à jour vers la dernière version effectuée, il faut copier ces fichiers dans le dossier *Programs* de la carte SD pour que le programmeur puisse fonctionner correctement.