



Derivadores 1 vía

Serie AT 5-2400 MHz Clase A


Conexión F



AT 108



AT 115



AT 125

Especificaciones Técnicas Derivadores 1 vía 5-2400MHz Clase A conexión F. Serie AT

		AT 108	AT 110	AT 112	AT 115	AT 120	AT 125
Código		0980108	0980110	0980112	0980115	0980120	0980125
Banda cubierta (MHz)		5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400
Banda de retorno (MHz)		5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65
Número de salidas derivación		1	1	1	1	1	1
Atenuación de derivación (dB) (TYP / MAX)	5-470 MHz	8,0 / 9,0	10,0 / 11,0	12,0 / 13,0	15,0 / 16,0	20,0 / 21,5	25,0 / 26,5
	470-862 MHz	8,5 / 9,0	10,5 / 11,0	12,5 / 13,0	15,5 / 16,0	20,5 / 21,5	25,5 / 27,0
	950-2400 MHz	8,5 / 9,5	10,5 / 11,5	12,5 / 13,5	15,5 / 16,5	20,5 / 22,5	25,5 / 27,5
Atenuación de paso (dB) (TYP / MAX)	5-470 MHz	1,8 / 2,0	1,5 / 1,7	1,2 / 1,5	1,0 / 1,1	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0
	470-862 MHz	1,8 / 2,2	1,5 / 1,8	1,2 / 1,5	1,0 / 1,2	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0
	950-2400 MHz	2,2 / 3,0	2,1 / 2,5	1,5 / 1,9	1,3 / 1,6	1,2 / 1,5	1,2 / 1,5
Pérdidas de retorno (dB)	Entrada	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	Salida	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	Derivación	>18	>18	>18	>18	>18	>18
Factor de apantallamiento (dB)		>100	>100	>100	>100	>100	>100
Impedancia (Ω)		75	75	75	75	75	75
Paso de corriente		Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida
Conectores		F hembra	F hembra	F hembra	F hembra	F hembra	F hembra
Soporte plástico montaje		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones sin soporte (mm)	(An. x Al. x P)	51,9 x 50 x 16,5	51,9 x 50 x 16,5	51,9 x 50 x 16,5	51,9 x 50 x 16,5	51,9 x 50 x 16,5	51,9 x 50 x 16,5
Dimensiones con soporte (mm)	(An. x Al. x P)	57 x 50 x 26,5	57 x 50 x 26,5	57 x 50 x 26,5	57 x 50 x 26,5	57 x 50 x 26,5	57 x 50 x 26,5
Cantidad por embalaje		1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120

Montaje de elementos pasivos con base de plástico

**1. Montaje de la base de plástico en el interior del registro o pared.
Fijación mediante tornillos**



2. Conexión de los cables al elemento pasivo.



3. Fijar el elemento pasivo a la base a presión.

