



CFC 6



CFC 58

Referencia	CFC 6	CFC 58
Código	0703030	0703032
Descripción	Conector F de compresión metálico RG6	Conector F de compresión metálico K 121
Aplicación	K 125, K 200, K 202, K 290, K 300	K 121
Herramientas de compresión compatibles	HC3, HC5	HC3, HC5
Cantidad por embalaje	25*	25*
Código EAN	8436623594912	8436023594929

* Cantidad mínima de venta 25 pcs.

Conector F macho de compresión

Características técnicas CFC 6 y CFC 58

Tipo de conector	Conector F macho de compresión
Rango de frecuencias	0,3-3000 MHz
Impedancia	75 Ω
Corriente máx.	5A
Apantallamiento	> 115 dB @ 1GHz
Perdidas de retorno	
0,3-500 MHz	- 43,4 dB
500-860 MHz	- 41,2 dB
860-1000 MHz	- 39,9 dB
1000-1750 MHz	- 36,7 dB
1750-2150 MHz	- 34,7 dB
2150-3000 MHz	- 31,1 dB
Perdidas de inserción máx.	
0,3-500 MHz	<0,01 dB
500-860 MHz	<0,01 dB
860-1000 MHz	<0,01 dB
1000-1750 MHz	<0,01 dB
1750-2150 MHz	<0,01 dB
2150-3000 MHz	<0,01 dB
Temperatura	
Instalación	- 5°C a + 50° C
Funcionamiento	- 40°C a + 100° C
Almacenamiento	- 40°C a + 100° C
Máx. Resistencia a la tracción	177 N
Junta torica	EPDM
Conductor interno	
Resistencia máx.@1 A DC	<1 mOhm
Composición del material	
Chasis	Latón CuZn 39Pb3
Conductor interno	Latón CuZn 39Pb3
Recubrimiento	
Chasis	Nitin
Conductor interno	Nitin