



MF 101

Especificaciones técnicas. Mezclador blindado MF 101

MF 101		
Código	9000102	
Entradas y bandas	3: VHF / UHF / UHF	
Frecuencias (MHz)	VHF	5 - 300
	UHF	470 - 862
Pérdidas de inserción (dB)	VHF	1
	UHF	4,5
Impedancia entrada / salida (Ω)	75	
Paso de corriente	2 entradas UHF mediante jumpers	
Tipo de conectores	F	
Tipo de instalación	Mástil	
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	sin caja	104,6 x 44 x 24,2
	con caja	115 x 110 x 57
Accesorios incluidos	Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm	
Cantidad por embalaje	1 / 10 / 60	



Configuración de jumpers