

Updatevorgang für MAX S400 HD

Das wird benötigt:
o USB Datenträger.
o Aktuelle Software Datei.

Die aktuelle Software Datei finden Sie unter dieser Web. Adresse:

<http://www.ftemaximal.com/aleman/firmware.php>

Die hier zur Verfügung stehende Software Datei ist im ZIP Format gepackt und muss vor dem aufspielen auf den Receiver mit dem Computer entpackt werden. Anschließend Spielen Sie die entpackte Software Datei direkt auf Ihren USB Datenträger. Anschließend stecken Sie den Datenträger wieder an den passenden Port der Receiver-Front.

Wählen Sie Menü / Diverses / Softwareupdate über USB und bestätigen Sie mit OK.



Im Menüpunkt „Aktualisierung“ können Sie wählen „AllCode“
Um die Update Datei zu wählen können Sie mit den Pfeiltasten die entsprechende Datei wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit „Start“.
Ein Warnhinweis wird angezeigt.



Nach dem laden der Firmware ist es notwendig das schreiben in den Flash des Receivers zu bestätigen. Drücken Sie hierzu die [OK] Taste. Im Falle einer beschädigten Update Datei wird folgende Fehlermeldung angezeigt. "Fehler beim lesen".





BCN Distribuciones, S.A.U.

Auf der Höhe 8
44536 Lünen
Tel.: 0049 (0) 231 87 85 - 01
Fax.: 0049 (0) 231 87 85 - 200

Nach dem bestätigen mit der OK Taste beginnt der Schreibvorgang. Der Receiver startet nach dem Update automatisch neu.

!Achtung! Schalten Sie den Receiver während des Updatevorganges nicht aus.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Receiver.