



AMP 310 P

Especificaciones técnicas. Amplificador serie 310 AMP 310 P

	AMP 310 P	AMP 310 P R
Código	2003520	2003520-R
Descripción	Amplificador serie 310	Amplificador serie 310 para rack
Número de entradas	1	1
Número de salidas	2: 1 + 1 Test	2: 1 + 1 Test
Margen de frecuencias (MHz)	47 - 862	47 - 862
Ganancia (dB)	45	45
Regulación (dB)	20	20
Ecualización (dB)	10	10
Nivel de salida IMD ₃ DIN 45004B (dBuV)	125	125
Alimentación	95-230 VAC / 50-60 Hz	95-230 VAC / 50-60 Hz
Consumo (W)	Typ. 17W	Typ. 17W
Conectores RF	F hembra	F hembra
Tipo de instalación	Pared	Rack
Temperatura de funcionamiento	0 - 45°C	0 - 45°C
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	75 x 265 x 150	75 x 265 x 150
Cantidad por embalaje	1 / 6	1 / 6