



Cabecera Maximal 2



SAT 40

Especificaciones técnicas. Amplificador FI serie Maximal 2

		SAT 40
Código		0300035
Entradas		2: 1 SAT + 1 Mezcla
Salidas		1
Frecuencias de entrada (MHz)	Mezcla	47 - 862
	SAT	950 - 2150
Ganancia (dB)	Mezcla	-2
	SAT	40
Regulación SAT (dB)		10
Factor de ruido (dB)		5
Nivel de salida (dBuV) EN 50083-5 (-35dB)		118
Impedancia (Ω)		75
Consumo (mA)		220
Alimentación (VDC)		15
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)		20 x 130 x 70
Peso (Kg)		0,3
Cantidad por embalaje		1